

ELKP4GLBLK / YEL Uputstvo za Elari Kidphone 4G Lite crni

1. OPIS PROIZVODA:

KidPhone 4G Lite – Dečji 4G sat-telefon sa GPS/A-GPS/Wi-Fi*/LBS praćenjem, video-četom i SOS dugmetom.
*Wi-Fi modul u uređaju namenjen je isključivo za poboljšanje preciznosti geolokacije.

2. DELOVI I KOMPONENTE:

1. Bočna kamera
2. Prednja kamera
3. Ekran
4. Mikrofon
5. Dugme za uključivanje/isključivanje
6. Zvučnik
7. Dugme Nazad/SOS
Kratkim pritiskom aktivira se funkcija *Nazad*
Pritiskom i držanjem 3 sekunde aktivira se SOS signal
8. Senzor skidanja sata
9. USB Type-C port za punjenje
10. Slot za SIM karticu



2. UPOTREBA:

Sadržaj kutije:

- KidPhone 4G Lite
- USB C kabl za punjenje
- Uputstvo za upotrebu

Ugradnja SIM kartice

1. Isključite uređaj i izvadite ležište za SIM karticu.
2. Postavite nanoSIM karticu tako da metalni kontakti budu okrenuti nagore.
3. Vratite ležište za SIM karticu u uređaj.

Važna napomena: ako vaša SIM kartica ima aktiviran zahtev za PIN kod, on mora biti onemogućen pre ugradnje u KidPhone 4G Lite.

1. Najpre ubacite SIM karticu u svoj telefon.
2. Otvorite meni sa podešavanjima SIM kartice.
3. Izaberite opciju za isključivanje PIN koda.
4. Sačuvajte ovu postavku na SIM kartici.
5. Izvadite SIM karticu iz telefona i ubacite je u KidPhone 4G Lite.

Takođe, proverite da SIM kartica može da se poveže na internet, prima SMS poruke i podržava dolazne pozive.
KidPhone 4G Lite podržava:

- 2G: 900/1800
- 3G: 2100/900 WCDMA
- 4G: B1/B3/B7/B8/B20

INSTALACIJA APLIKACIJE

Preuzimanje aplikacije

Pronađite aplikaciju **ELARI SafeFamily** na Google Play prodavnici ili App Store-u.

Ili skenirajte QR kod da biste direktno otvorili aplikaciju u Google Play ili App Store prodavnici.

Uputstvo za registraciju

- Otvorite aplikaciju **ELARI SafeFamily** i kliknite na „Register“ (Registracija).
- Pročitajte Uslove korišćenja i Politiku privatnosti.
- Unesite svoj nadimak i adresu e-pošte.
- Unesite registracioni kod koji je poslat na vašu e-poštu.
- Unesite svoj broj mobilnog telefona. Proverite da li ste ga ispravno uneli koristeći međunarodni format: <+><kod zemlje><broj telefona>.
Na primer: +1234567890. Nemojte koristiti simbole kao što su '(', ')', '-', ' ', '<', '>'.
• Kreirajte lozinku i ponovite je.

Povezivanje KidPhone 4G Lite sa pametnim telefonom

1. Ubacite SIM karticu u sat (vidi više u odeljku II).
2. Registrujte se u aplikaciji.
3. Povežite svoj **KidPhone 4G Lite** sa administratorskim nalogom.
 - a) Uključite sat. Krećite se kroz meni prevlačenjem ulevo ili udesno i izaberite opciju „Binding Code“. Kod za povezivanje možete pronaći i u meniju podešavanja.
 - b) Pokrenite proces povezivanja u aplikaciji ELARI SafeFamily.
 - c) Skenirajte QR kod sa ekrana sata pomoću aplikacije.
Napomena: prvi korisnik koji skenira QR kod postaje Administrator. Ostali članovi porodice mogu skenirati QR kod podeljen iz administratorske aplikacije ili biti pozvani da postanu članovi porodice.
 - d) Dovršite korisnički profil: dodajte broj telefona sata, fotografiju deteta, nadimak i druge podatke.
Napomena: obavezno pravilno unesite broj telefona sata sa potrebnim međunarodnim pozivnim brojem.
 - e) Kada je povezivanje završeno, aplikacija će prikazati lokaciju sata u realnom vremenu na mapi.



ELKP4GLBLK / YEL Uputstvo za Elari Kidphone 4G Lite crni

1. OPIS PROIZVODA:

KidPhone 4G Lite – Dečji 4G sat-telefon sa GPS/A-GPS/Wi-Fi*/LBS praćenjem, video-četom i SOS dugmetom.
*Wi-Fi modul u uređaju namenjen je isključivo za poboljšanje preciznosti geolokacije.

2. DELOVI I KOMPONENTE:

1. Bočna kamera
2. Prednja kamera
3. Ekran
4. Mikrofon
5. Dugme za uključivanje/isključivanje
6. Zvučnik
7. Dugme Nazad/SOS
Kratkim pritiskom aktivira se funkcija *Nazad*
Pritiskom i držanjem 3 sekunde aktivira se SOS signal
8. Senzor skidanja sata
9. USB Type-C port za punjenje
10. Slot za SIM karticu



2. UPOTREBA:

Sadržaj kutije:

- KidPhone 4G Lite
- USB C kabl za punjenje
- Uputstvo za upotrebu

Ugradnja SIM kartice

1. Isključite uređaj i izvadite ležište za SIM karticu.
2. Postavite nanoSIM karticu tako da metalni kontakti budu okrenuti nagore.
3. Vratite ležište za SIM karticu u uređaj.

Važna napomena: ako vaša SIM kartica ima aktiviran zahtev za PIN kod, on mora biti onemogućen pre ugradnje u KidPhone 4G Lite.

1. Najpre ubacite SIM karticu u svoj telefon.
2. Otvorite meni sa podešavanjima SIM kartice.
3. Izaberite opciju za isključivanje PIN koda.
4. Sačuvajte ovu postavku na SIM kartici.
5. Izvadite SIM karticu iz telefona i ubacite je u KidPhone 4G Lite.

Takođe, proverite da SIM kartica može da se poveže na internet, prima SMS poruke i podržava dolazne pozive.
KidPhone 4G Lite podržava:

- 2G: 900/1800
- 3G: 2100/900 WCDMA
- 4G: B1/B3/B7/B8/B20

INSTALACIJA APLIKACIJE

Preuzimanje aplikacije

Pronađite aplikaciju **ELARI SafeFamily** na Google Play prodavnici ili App Store-u.

Ili skenirajte QR kod da biste direktno otvorili aplikaciju u Google Play ili App Store prodavnici.

Uputstvo za registraciju

- Otvorite aplikaciju **ELARI SafeFamily** i kliknite na „Register“ (Registracija).
- Pročitajte Uslove korišćenja i Politiku privatnosti.
- Unesite svoj nadimak i adresu e-pošte.
- Unesite registracioni kod koji je poslat na vašu e-poštu.
- Unesite svoj broj mobilnog telefona. Proverite da li ste ga ispravno uneli koristeći međunarodni format: <+><kod zemlje><broj telefona>.
Na primer: +1234567890. Nemojte koristiti simbole kao što su '(', ')', '-', ' ', '<', '>'.
• Kreirajte lozinku i ponovite je.

Povezivanje KidPhone 4G Lite sa pametnim telefonom

1. Ubacite SIM karticu u sat (vidi više u odeljku II).
2. Registrujte se u aplikaciji.
3. Povežite svoj **KidPhone 4G Lite** sa administratorskim nalogom.
 - a) Uključite sat. Krećite se kroz meni prevlačenjem ulevo ili udesno i izaberite opciju „Binding Code“. Kod za povezivanje možete pronaći i u meniju podešavanja.
 - b) Pokrenite proces povezivanja u aplikaciji ELARI SafeFamily.
 - c) Skenirajte QR kod sa ekrana sata pomoću aplikacije.
Napomena: prvi korisnik koji skenira QR kod postaje Administrator. Ostali članovi porodice mogu skenirati QR kod podeljen iz administratorske aplikacije ili biti pozvani da postanu članovi porodice.
 - d) Dovršite korisnički profil: dodajte broj telefona sata, fotografiju deteta, nadimak i druge podatke.
Napomena: obavezno pravilno unesite broj telefona sata sa potrebnim međunarodnim pozivnim brojem.
 - e) Kada je povezivanje završeno, aplikacija će prikazati lokaciju sata u realnom vremenu na mapi.



1. Ovaj proizvod nije igračka. Ne dozvolite deci ili kućnim ljubimcima da se igraju sa uređajem **KidPhone 4G Lite**. Proizvod sadrži male delove koji mogu predstavljati opasnost od gušenja.
2. **KidPhone 4G Lite** je otporan na prskanje. Može izdržati kišne kapi i znoj, ali ga treba skinuti pre plivanja ili tuširanja.
3. Wi-Fi modul u uređaju namenjen je isključivo za poboljšanje preciznosti geolokacije. On ne omogućava povezivanje na pristupne tačke niti korisničke operacije.
4. Određeni atmosferski uslovi i drugi izvori smetnji mogu uticati na tačnost GPS-a.
5. Ne čuvajte uređaj na ekstremnim temperaturama.
6. Ne koristite i ne skladištite uređaj u prašnjavim i prljivim prostorijama.
7. Ne bacajte, ne udarajte i ne tresite uređaj. Grubo rukovanje može oštetiti unutrašnju ploču sa komponentama i mehaničke delove.
8. Izlaz punjača mora biti: 5 V, 1 A (standardni USB punjač). Baterija ima ograničen broj ciklusa punjenja i može biti potrebno njeno zamenjivanje. Trajanje baterije i broj ciklusa punjenja varira u zavisnosti od upotrebe i podešavanja.
9. Podrazumevano je funkcija data roaming na satu uključena. Nemojte zaboraviti da je isključite ako vam nije potrebna.
10. Proverite da li ste ispravno uneli brojeve telefona koristeći međunarodni format: <+><kod zemlje><broj telefona>.
Na primer: +1234567890. Nemojte koristiti simbole kao što su '(', ')', '-', '+', '<', '>', ''', '"', '$', '&', ''', '"', '$', '&'.
11. Da bi se sprečilo pregrevanje, funkcija video-četa je ograničena na 3 minuta. Vreme čekanja između video-četa ne sme biti manje od 5 minuta. U hitnim slučajevima, video-četa se može pokrenuti iz aplikacije unošenjem koda za potvrdu.
12. KidPhone 4G Lite radi u 2G/3G/4G mrežama. Deljenje fotografija, funkcija video-četa i automatska ažuriranja firmvera mogu koristiti značajnu količinu mobilnog interneta. Izaberite odgovarajući mobilni paket da biste da biste obezbedili stalnu internet konekciju i ažuriranja softvera na vašem sat.
13. Redovno proveravajte dostupna ažuriranja u podešavanjima sata.
14. KidPhone 4G Lite podržava daljinski nadzor okoline putem skrivene pozivnice na sat*.
*ukoliko zakonodavstvo zemlje u kojoj se sat prodaje to ne zabranjuje.

Model: KP-4G L
Geolokacija: GPS/A-GPS/Wi-Fi*/LBS
Tip SIM kartice: nanoSIM
Ekran: 1,3" (240 x 240)
Neto težina: 47 g
Dizajnirao: ELARI EUROPE SIA
Proizveo: UMEOX INNOVATIONS CO LTD.
Pod nadzorom: ELARI EUROPE SIA

Ovaj simbol označava da, prema važećim propisima, proizvod i/ili baterije treba da se odlažu odvojeno od kućnog otpada. Kada ovaj proizvod dostigne kraj svog veka trajanja, treba da odložite ćelije/baterije/akumulatore i odnesete ih na mesto za prikupljanje koje su odredile lokalne vlasti. Potrošači treba da kontaktiraju svoje lokalne vlasti ili prodavca za informacije o pravilnom odlaganju starih aparata i/ili njihovih baterija. Poštovanje gorenavedenih smernica pomoći će u zaštiti životne sredine.

1. Ovaj proizvod nije igračka. Ne dozvolite deci ili kućnim ljubimcima da se igraju sa uređajem **KidPhone 4G Lite**. Proizvod sadrži male delove koji mogu predstavljati opasnost od gušenja.
2. **KidPhone 4G Lite** je otporan na prskanje. Može izdržati kišne kapi i znoj, ali ga treba skinuti pre plivanja ili tuširanja.
3. Wi-Fi modul u uređaju namenjen je isključivo za poboljšanje preciznosti geolokacije. On ne omogućava povezivanje na pristupne tačke niti korisničke operacije.
4. Određeni atmosferski uslovi i drugi izvori smetnji mogu uticati na tačnost GPS-a.
5. Ne čuvajte uređaj na ekstremnim temperaturama.
6. Ne koristite i ne skladištite uređaj u prašnjavim i prljavim prostorijama.
7. Ne bacajte, ne udarajte i ne tresite uređaj. Grubo rukovanje može oštetiti unutrašnju ploču sa komponentama i mehaničke delove.
8. Izlaz punjača mora biti: 5 V, 1 A (standardni USB punjač). Baterija ima ograničen broj ciklusa punjenja i može biti potrebno njeno zamenjivanje. Trajanje baterije i broj ciklusa punjenja varira u zavisnosti od upotrebe i podešavanja.
9. Podrazumevano je funkcija data roaming na satu uključena. Nemojte zaboraviti da je isključite ako vam nije potrebna.
10. Proverite da li ste ispravno uneli brojeve telefona koristeći međunarodni format: <+><kod zemlje><broj telefona>.
Na primer: +1234567890. Nemojte koristiti simbole kao što su '(', ')', '<', '>', '<', '>'.
11. Da bi se sprečilo pregrevanje, funkcija video-četa je ograničena na 3 minuta. Vreme čekanja između video-četa ne sme biti manje od 5 minuta. U hitnim slučajevima, video-četa se može pokrenuti iz aplikacije unošenjem koda za potvrdu.
12. KidPhone 4G Lite radi u 2G/3G/4G mrežama. Deljenje fotografija, funkcija video-četa i automatska ažuriranja firmvera mogu koristiti značajnu količinu mobilnog interneta. Izaberite odgovarajući mobilni paket da biste da biste obezbedili stalnu internet konekciju i ažuriranja softvera na vašem satu.
13. Redovno proveravajte dostupna ažuriranja u podešavanjima sata.
14. KidPhone 4G Lite podržava daljinski nadzor okoline putem skrivene pozivnice na sat*.
* ukoliko zakonodavstvo zemlje u kojoj se sat prodaje to ne zabranjuje.

Model: KP-4G L
Geolokacija: GPS/A-GPS/Wi-Fi*/LBS
Tip SIM kartice: nanoSIM
Ekran: 1,3" (240 x 240)
Neto težina: 47 g
Dizajnirao: ELARI EUROPE SIA
Proizveo: UMEOX INNOVATIONS CO LTD.
Pod nadzorom: ELARI EUROPE SIA

Ovaj simbol označava da, prema važećim propisima, proizvod i/ili baterije treba da se odlažu odvojeno od kućnog otpada. Kada ovaj proizvod dostigne kraj svog veka trajanja, treba da odložite ćelije/baterije/akumulatore i odnesete ih na mesto za prikupljanje koje su odredile lokalne vlasti. Potrošači treba da kontaknu svoje lokalne vlasti ili prodavača za informacije o pravilnom odlaganju starih aparata i/ili njihovih baterija. Poštovanje gorenavedenih smernica pomoći će u zaštiti životne sredine.