

Informacije o uređaju

DELEGOVANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2013 u vezi označavanja elektronskih displeja energetske oznakama

Parametar		Vrednost parametra nepreciznosti			Jedinica
1.	Ime ili marka proizvođača:		Hisense		
	Adresa proizvođača		HISENSE-PUBLIC CONTACT,PARTIZACESTA 12,3320 VELENJE,SLOVENIJA		
2.	Identifikator modela:		65U8Q		
3.	Razred Energetske Efikasnosti za Standardni dinamički opseg (SDR)		E		
4.	Potrošnja energije u uključenom stanju za Standardni dinamički opseg (SDR)		83		W
5.	Razred energetske efikasnosti za Standardni dinamički opseg (SDR)		G		
6.	Potrošnja energije u uključenom stanju za Visok dinamički opseg (HDR)		250		W
7.	Potrebna energija u isključenom stanju		0,00		W
8.	Potrebna energija u Stand-by režimu		0,50		W
9.	Potrebna energija kod umrežavanja u Stand-by režimu		2,00		W
10.	Kategorija elektronskog displeja		TELEVIZOR		
11.	Odnos veličina		16	:	9
12.	Rezolucija ekrana (u pikselima)		3840	x	2160
13.	Dijagonala ekrana		164		cm
14.	Dijagonala ekrana		65		Inča
15.	Vidljiva površina ekrana		114,8		dm ²
16.	Korišćena tehnologija panela				
17.	Dostupna Automatska kontrola osvetljenja (ABC)		Ne		
18.	Dostupan senzor za prepoznavanje zvuka		Ne		
19.	Dostupan senzor prisustva u prostoriji		Ne		
20.	Frekvencija osvežavanja slike		165		Hz
21.	Minimalna zagarantovana dostupnost ažuriranja softvera i firmvera (od datuma završetka prisustva na tržištu)		8		Godine
22.	Minimalna zagarantovana dostupnost rezervnih delova (od datuma završetka prisustva na tržištu)		7		Godine
23.	Obezbeđena minimalna podrška za proizvod		10		Godine
	Minimalno trajanje opšte garancije koju nudi dobavljač		2		Godine
24.	Tip napajanja:		Unutrašnja		
25.	Eksterno standardizovano napajanje (uključeno u pakovanju proizvoda):				
	i.	-			
	ii.	Voltaža ulaznog signala	-		V
	iii.	Voltaža izlaznog signala	-		V
26.	Eksterno standardizovano napajanje (ako nije uključeno u pakovanju proizvoda)				
	i.	-			
	ii.	Zahtevana voltaža izlaznog signala	-		V
	iii.	Zahtevana dopremljena struja	-		A
	iv.	Zahtevana frekvencija struje	-		Hz